



KIT1SEPG KIT VIDEOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING




1. Instellen van de buitenpost voor verschillende drukknoppen

1. Druk op de knop **"Settings"**
2. Gebruik de knop **"Next"** om naar het voorlaatste blokje te scrollen
3. Houd de knop **"Key"** vast voor enkele seconden
4. Gebruik de knop **"Inc"** en **"Dec"** om de programmeercode (2500) in te geven
Gebruik de knop **"Next"** om de cursor te bewegen en de bevestigen
5. Gebruik de knop **"Inc"** en **"Dec"** om de optie **"DS-1"** te selecteren en bevestig met **"OK"**
6. Gebruik de knop **"Inc"** en **"Dec"** om de programmeercode (2020) in te geven en bevestig met **"OK"**
7. Gebruik de knop **"Inc"** en **"Dec"** om de optie **"Para Settings"** te selecteren en bevestig met **"OK"**
8. Gebruik de knop **"Next"** om de menu optie U012 **"Calling Mode"** te selecteren
In de menu optie "Calling Mode" gaan we de werking kiezen. (one-family system of multi-way system)
9. In de "Calling Mode" menu optie kiezen we dan :
1 : "Villa" (one-family system)
2 : "Building" (multi-way system)
10. Na het wijzigen van deze parameter moet het systeem volledig uitgeschakeld worden (de stroom van de buitenpost als binnenpost halen).

2. Toewijzen van de drukknoppen

1. Druk op de knop **"Settings"**
2. Gebruik de knop **"Next"** om naar het voorlaatste blokje te scrollen
3. Houd de knop **"Key"** vast voor enkele seconden
4. Gebruik de knop **"Inc"** en **"Dec"** om de programmeercode (2500) in te geven
Gebruik de knop **"Next"** om de cursor te bewegen en de bevestigen
5. Gebruik de knop **"Inc"** en **"Dec"** om de optie **"DS-1"** te selecteren en bevestig met **"OK"**
6. Gebruik de knop **"Inc"** en **"Dec"** om de programmeercode (2020) in te geven en bevestig met **"OK"**
7. Gebruik de knop **"Inc"** en **"Dec"** om de optie **"Para Settings"** te selecteren en bevestig met **"OK"**

U013 = knop 1 U014 = knop 2	U013 = U014 = 1 U015 = U016 = 2
	

3. Programmeren van de intercom

1. Druk op de knop **"Settings"**
2. Gebruik de knop **"Next"** om naar het voorlaatste blokje te scrollen
3. Houd de knop **"Key"** vast voor enkele seconden
4. Gebruik de knop **"Inc"** en **"Dec"** om de programmeercode (9015) in te geven
Gebruik de knop **"Next"** om de cursor te bewegen en de bevestigen

LET OP : Deze instelling moet uitgevoerd worden op alle monitors.

De fabrikant, Aci S.r.l. Farfisa Intercoms, verklaart dat de radioapparatuur voldoet aan de richtlijn RED 2014/53/EU. De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://www.gibidi.be/en/farfisa/KIT1SEPG.pdf>.

Gi.Bi.Di. Benelux NV
Paddegatstraat 51
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Tel.: 0032 (0)15-71.53.43
info@gibidi.be
www.gibidi.be